

# 三木工業 課題解決

# IoT

SORACOM  
IoTストア



設備に簡単取付けでIoT化をスマートに!

直付け可能・DINレール対応。産業用品質。

電池駆動可能(ベーシックのみ)。専用設定ツールによりコーディング不要。

新規設備・既存設備・さまざまな設備にシーンを問わずスマートにフィットします!

## SmartFit PRO Basic/Standard



シリーズ名/型式	Basic/SRL-DI1-CM1A Standard/SRL-DI8-CM1A
機能	Basic/接点状態監視(1ch) 接点出力処理(1ch) Standard/接点状態監視(8ch) 接点出力処理(1ch)
電源	Basic/単4電池×2本 USB-TypeC Standard/USB-TypeC
重量	Basic/約100[g]電池込み Standard/約80[g]
サイズ	100(W)×75(D)×25(H)[mm]
ケース	難燃性ABS樹脂(UL94V-0)
無線部	LTE Cat.M1・チップアンテナ ※外部アンテナ取付可能

SIM	MicroサイズSIM
消費電力	待機:3uA~12uA 通信時<300mA
使用温度	-20~55°C
振動	19.6m/s <sup>2</sup> ,10~150Hz(JIS C 60068-2-6)
ESD	接触:4kV 気中:8kV (JIS C 61000-4-2)
EMC	電磁界(JIS C 6100-4-3), イミュニティ(JIS C 6100-4-6), ファストトランジェント(JIS C 6100-4-4, -5) 放射雑音:CISPR Pub.22, 雑音端子電圧:CISPR Pub.22



旭光電機株式会社 明石市大久保町江井島1722 TEL:078-938-1503

